

O PRIMEIRO SWITCHER MULTI FORMATO DE VÍDEO NACIONAL COM 6 ENTRADAS

NEOiD Estúdio

www.neoid.com.br



- 6 Entradas (4 x 3G-SDI e 2 x HDMI)
- Player de vídeo via USB
- Gravação em cartão SDHC
- Chroma, Luma, PIP e POP com ajuste de posição
- PGM em 2 x 3G-SDI e 2 x HDMI, e também, uma saída auxiliar 3G-SDI
- Multiviewer em HDMI e SDI
- Controle de duas câmeras PTZ por VISCA ou PELCO
- Mixer de áudio com entradas XLR/RCA e áudio embedded via SDI, HDMI ou USB


DADOS TÉCNICOS

Funções	Transições	Manual (Barra T), Auto, Cut
	Efeitos de transição	Wipe, Mix, Fade, FTB, Color Bar
	Keys e Layouts	Luma Key, Chroma Key, PiP, PoP, Multiview
	Mixer de Áudio	Following/Mixing
	Gravação	PGM em cartão SDHC, H.264, 1080p60
Entrada	Vídeo	4 x SD/HD/3G-SDI, 2 x HDMI 2.0 x2, DVI-I (VGA compatível)
	USB Media Player	2 x USB Media Player
	Áudio analógico	Analógico XLR(L/R) e RCA(LxR)
Saída	LAN	LAN RJ45
	PGM	2 x PGM SD/HD/3G-SDI e 2 x HDMI
	Multiview	HDMI e SD/HD/3G-SDI
	Áudio analógico	RCA(L/R)
	Controle Remoto PTZ	RS-422/485
Padrões	SDI	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080pSF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 50/59.94/60 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576i 50, 576p 50
	HDMI	4k 60/50/30, 2K 60/50/30 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/23.976 1080i 50/59.94/60 720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 576i 50, 576p 50
	PGM	1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50
	Multiview	1080p60
	Padrão	SDI SMPTE 292M/259M/424M
Dimensão	Dimensões	310 x 180 x 70mm
	Peso	3,5Kg



Multiview

Visualize as 6 entradas, assim como o preview e o PGM simultaneamente em um único display. Para facilitar ainda mais a operação, o multiviewer tem relógio e um menu de configuração.




Multi formato e scaler

Em um recurso inédito nesse tipo de equipamento as 6 entradas podem ter formatos de vídeo diferentes. A saída PGM tem scaler até 1080p60.




PiP/PoP

Uma segunda tela pode ser facilmente inserida. Ajuste o tamanho e a posição da tela e, com um simples botão, seu efeito está pronto.



Chroma/Luma

Chroma Key e Luma Key em tempo real.



Efeitos de Transição

Todas as transições dos switchers de vídeo tradicionais estão presentes e você ainda tem a ajuda de uma barra T.



Mixer de Áudio

O mixer de áudio pode controlar dois canais via XLR ou RCA e, também, os canais de áudio embedded.